



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

25 April 2024

BM 861MP3LAV

Diffusore amplificato con radiomicrofono

Compatto e leggero è trasportabile ovunque. E' alimentabile sia da rete elettrica che da batterie interne ricaricabili. Completo di radiomicrofono VHF con archetto per amplificare la propria voce lasciando libere le mani. Incorpora un pratico lettore di brani MP3 tramite presa USB. E' possibile anche collegare un ulteriore microfono a filo e una sorgente esterna tramite jack 3,5mm. Il pannello di comando presenta, oltre ai regolatori di volume, comandi rotanti per eco e toni.

Tipo Batteria	12V - 1,2Ah / Lead acid battery
Potenza max (W)	40
Radiomicrofono	Si
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Woofer	5" (12,5cm)
Tipo di amplificatore	Analogico
Sensibilità	84 db
Potenza massima	40 W
Radio	No
Potenza RMS (W)	20W
Lettore SD/MicroSD	No
Telecomando	Non disponibile
Lettore MP3	L'apparecchio include un lettore di chiavette USB per la riproduzione di brani Mp3
Bicchierino	No
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Maniglie di trasporto	Si
Risposta in frequenza	18 Hz - 18 KHz
Ingressi microfonici	1
N. ingressi line	0
Dimensioni Prodotto	213 x 235 x 105 mm
Alimentazione	anche a batterie
Colore	Avorio
Peso (Kg)	2,5



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439108618