



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

25 April 2024

AMP D500

Amplificatore digitale 2x500W

I connettori XLR e jack in ingresso e Speakon o morsetti in uscita, lo rendono facilmente installabile in ogni impianto stereo. Sviluppa una potenza massima di 500W a 8 Ohms per ogni canale. I led posti sul pannello frontale riportano le principali informazioni sul funzionamento.



Potenza max 4 Ohms	2 x 1000W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 500W
Potenza massima in modalità bridge	900W
Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	Speakon + morsetti
Ingombro a rack	1U
Raffreddamento	Dispone di doppia ventola di raffreddamento
Display	No
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Potenza RMS (W)	2 x 250W
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	Si
Potenza massima	2 x 500W
Modalità Bridge	Si
Radio	No
Telecomando	Non disponibile
Colore	Grigio
Peso (Kg)	3,7
Dimensioni Prodotto	482 x 200 x 44 mm
Alimentazione	220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439305000