



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

25 April 2024

BX 7515RM

Diffusore amplificato da 350W con radiomicrofono

Diffusore amplificato unico nel suo genere: incorpora infatti, oltre ad un modulo MP3 con ricevitore bluetooth, anche un pratico radiomicrofono utile in manifestazioni, conferenze, etc evitando così il collegamento di radiomicrofoni esterni. Il diffusore monta un potente woofer da 15" ed un tweeter in titanio da 1"

Il modulo multimediale è estremamente completo ed evoluto e presenta un tasto di registrazione, radio FM, prese USB / SD e un comodo telecomando per il controllo a distanza.

freq 199,6



| | |
|---------------------------|--|
| N. ingressi line | 1 |
| Ingressi microfonici | 1 |
| Lettore MP3 | Include sia lettore SD che presa USB |
| Tipo di diffusore | Amplificato |
| Bicchierino | Dotato di bicchierino per supporto a treppiede |
| Dimensione Tweeter | 1" |
| Dimensione Woofer | 15" (38cm) |
| Impedenza | 4 Ohms |
| Maniglie di trasporto | Si |
| Ruote | Non dispone di ruote |
| Materiale di costruzione | Materiale plastico (ABS) |
| Potenza RMS (W) | 175 W |
| Lettore SD/MicroSD | Si |
| Funzione di registrazione | Si, registra direttamente su SD/USB |
| Potenza massima | 350 W |
| Bluetooth | Si |
| Radio | Si, FM |
| Tipo di amplificatore | Analogico |
| Magnete | 50 Oz |
| Telecomando | In dotazione per il controllo a distanza |
| Voice coil | 2" |
| Colore | Nero |
| Peso (Kg) | 15 |
| Dimensioni Prodotto | 475 x 385 x 675 mm |
| Alimentazione | 110V - 220V |



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439175153