



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

24 April 2024

AM 7415

Modulo amplificato da 400W

Modulo di amplificazione applicabile a diffusori passivi o per usi artigianali. E' in grado di generare una potenza massima di 400W su 4 Ohm ma possiede una presa spekon per il collegamento di un diffusore passivo a 8 Ohm. Il modulo incorpora un pratico lettore MP3, telecomando e ricevitore bluetooth per la riproduzione di brani provenienti da smartphone e tablets. Un equalizzatore grafico a 5 bande consente di regolare a piacimento l'audio in uscita. Possiede connettori per il collegamento di un microfono e di un segnale di linea.



Potenza max a 8 Ohms	400 W
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	XLR
Display	Si
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Potenza RMS (W)	200W
Lettore SD/MicroSD	Si
Supporto 2 Ohms	No
Modalità Bridge	No
Bluetooth	Si
Colore	Nero
Peso (Kg)	0,1
Dimensioni Prodotto	378 x 160 x 100 mm
Alimentazione	110V - 220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439274153