



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

25 April 2024

### CSL 312

#### Diffusore 100V - 3/6/12W

Piccolo diffusore da incasso per la riproduzione di audio in ottima qualità. Monta un sofisticato woofer da 3" con un trasformatore per il funzionamento a 100V. Applicabile facilmente a controsoffitti con un foro di soli 9cm. E' possibile selezionare una potenza max di 3,6 o 12W.



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Potenza max (W)          | 12  |
| Diametro foro x incasso  | 9 cm  |
| Dimensione Woofer        | 3" (7,5cm)                                      |
| Trasformatore            | Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V |
| Risposta in frequenza    | 90Hz - 16 KHz                                   |
| Sensibilità              | 91db  |
| Tipo di diffusore        | Passivo   |
| Materiale di costruzione | Materiale plastico (ABS)                        |
| Voltaggi supportati      | 100V  |
| Potenza RMS (W)          | 1,5/ 3 /6W                                      |
| Colore                   | Bianco  |
| Peso (Kg)                | 0,566   |
| Dimensioni Prodotto      | 100 x 100 x 80 mm                               |
| Note                     | Foro incasso: 9 cm                              |

100 VOLT ABS

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439203122