



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

26 April 2024

PA 560

Amplificatore 30W USB/SD/BT

Piccolo amplificatore posizionabile a incasso completo di mascherina di fissaggio. E' possibile collegare 2 diffusori da 15W e una volta posizionato a parete avrete la possibilità di riprodurre brani MP3 da chiavette USB, schede micro SD ma anche tramite bluetooth.

L'amplificatore è in grado di gestire un segnale di linea.

E' dotato di telecomando ad infrarossi per il controllo a distanza.

Ottimo per negozi, abitazioni e qualsiasi ambiente che necessiti di un amplificatore discreto ed elegante.

Richiede scatola di plastica a muro mod. PA WALL BOX (fornita in dotazione).

PIN BLUETOOTH: "1234" OPPURE "0000"



| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Matrice | No |
| Potenza max (W) | 30 |
| Bluetooth | Si |
| Potenza RMS (W) | 15 |
| Multizona | No |
| Potenza max a 8 Ohms | 30 W |
| Impedenze supportate | 8 Ohms |
| Funzione Voice priority | No |
| Funzione phantom | No |
| Compatibile formato Mp3 | Si, legge brani Mp3 |
| Lettore Mp3 | Si |
| Connettori in ingresso | morsetti |
| Connettori in uscita | Morsetti |
| N. ingressi line | 1 |
| Ingressi microfonic | 0 |
| Risposta in frequenza | 20 Hz - 20 KHz |
| Colore | Bianco |
| Peso (Kg) | 0,14 |
| Dimensioni Prodotto | 85 x 85 x 50 mm |
| Alimentazione | 220V |
| Note | PIN BLUETOOTH: "1234" OPPURE "0000" |

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439015602