



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

BS 54BT

Coppia box 2 x 32W

Un particolare trasformatore permette di utilizzare questa coppia di diffusori sia con un collegamento a 8 Ohm standard che con linee a tensione costante 100V. Il selettore posteriore permette di impostare la scelta e di assegnare il wattaggio RMS desiderato tra 2, 4, 8 e 16W.

Potenza max (W)	32
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	4" (10cm)
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Impedenza	8 Ohm
Risposta in frequenza	70Hz - 18Khz
Sensibilità	88 dB
Tipo di diffusore	Passivo
Staffa di fissaggio	Dispone di staffa di fissaggio
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati	100V
Potenza RMS (W)	16W
Note	Potenza RMS selezionabile 2-4-8-16W
Peso (Kg)	4,2
Dimensioni Prodotto	210 x 160 x 130 mm
Colore	Nero



100 VOLT 8Ω ABS

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439200541