



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

125-2

Amplificatore 2x250W

Progettato per impianti di filo diffusione, è in grado di fornire una potenza RMS di 2x125W con uscita sia 4 Ohm che 70V/100V.

Ogni canale dispone di ingresso indipendente bilanciato di tipo XLR e di comando volume indipendente.

Un selettore consente di scegliere la modalità di utilizzo tra MONO e DUAL. Un filtro è azionabile per taglio alti/bassi.

Ogni canale ha indicatori a led indipendenti per segnale, 4 Ohm, 70V, 100V e Pro.

Circuiti elettronici proteggono l'apparecchio da surriscaldamenti, sovraccarichi e cortocircuiti.



4Ω 70 100 VOLT 19" RACK

Matrice	No
Potenza max (W)	500
Potenza RMS (W)	2 x 125W
Multizona	No
Potenza max 4 Ohms	500W
Potenza max a 8 Ohms	250W
Impedenza in ingresso	70V, 100V
Impedenze supportate	4 Ohms
Funzione phantom	No
Lettore Mp3	No
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	XLR
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	2
Ingressi microfonic	0
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Rapporto S/N	>95dB
Risposta in frequenza	L/H cut off 20Hz - 20 KHz
Colore	Nero
Peso (Kg)	6,9
Dimensioni Prodotto	435 x 88 x 340 mm
Alimentazione	110V - 220V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439012526