



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

250-2

Amplificatore 2x500W

Progettato per impianti di filodiffusione, è in grado di fornire una potenza RMS di 2x250W con uscita sia 4 Ohm che 70V/100V.

Ogni canale dispone di ingresso indipendente bilanciato di tipo XLR e di comando volume indipendente.

Un selettore consente di scegliere la modalità di utilizzo tra MONO e DUAL. Un filtro è azionabile per taglio alti/bassi.

Ogni canale ha indicatori a led indipendenti per segnale, 4 Ohm, 70V, 100V e Pro.

Circuiti elettronici proteggono l'apparecchio da surriscaldamenti, sovraccarichi e cortocircuiti.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Matrice | No |
| Potenza max (W) | 1000 |
| Potenza RMS (W) | 2x250W |
| Multizona | No |
| Potenza max 4 Ohms | 1000W |
| Impedenze supportate | 4 Ohms |
| Funzione phantom | No |
| Ingombro a rack | 2U |
| Connettori in ingresso | XLR |
| Connettori in uscita | Morsetti |
| N. ingressi line | 2 |
| Ingressi microfonici | 0 |
| Tensione costante | Supporta 70 - 100V |
| Rapporto S/N | >95dB |
| Risposta in frequenza | 200Hz - 10KHz |
| Colore | Nero |
| Peso (Kg) | 7,5 |
| Dimensioni Prodotto | 434 x 353 x 88,5 mm |
| Alimentazione | 110V - 220V |



4Ω 70 100 VOLT 19" RACK

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439122508