



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

### AMP 400

#### Amplificatore stereo 2 x 400W

Il modello intermedio della serie AMP. E' in grado di erogare fino a 400W per canale. Sul pannello frontale, oltre ai comandi di volume, sono presenti alcuni led in grado di segnalare il corretto stato di funzionamento o blocchi dovuti a sovraccarichi. Può lavorare sia in modalità stereo che bridge con la possibilità quindi di sfruttare tutta la potenza su un solo canale.

Potenza max 4 Ohms	2 x 800W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 400W
Potenza massima in modalità bridge	800W
Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Speakon + morsetti
Ingombro a rack	2U
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Display	No
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
VU METERS	No
Potenza RMS (W)	2 x 200W
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	2 x 400W
Modalità Bridge	Si
Colore	Nero e grigio
Peso (Kg)	9,5
Dimensioni Prodotto	482 x 320 x 88 mm
Alimentazione	220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439404000