



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

PAA 6200TMZ

Amplificatore PA 1200W - 6 zone

Potente amplificatore multifunzionale con selettore a matrice in grado di gestire indipendentemente 6 zone. Dispone di 1 ingresso microfonico con sirena e funzione priority, 2 prese combinate mic-phantom-line e 4 prese per segnali di tipo line. Gestisce connessioni 8 ohm e 70-100V. Controllo indipendente dei toni alti e bassi sui canali 1-4. Ogni zona può anche riprodurre sorgenti separate. Un modulo Mp3 è in grado di gestire file da USB e SD oltre che a riprodurre stazioni radio FM. Presa per cuffia con selettore sorgente dedicato.

Matrice	Si
Potenza max (W)	1200
Potenza RMS (W)	6 x 100W
Multizona	6 zone
Potenza max a 8 Ohms	1200 W
Impedenze supportate	8 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	No
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
Funzione Tel paging	No
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Sirena e fischietto	No
Ingombro a rack	3U
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Risposta in frequenza	80 HZ-18 KHZ
Colore	Nero
Peso (Kg)	17

Dimensioni Prodotto 420 x 145 x 375 mm



6 ZONE	70 100 VOLT	8Ω	88 DISPLAY	MP3 PLAYER	PRIORITY	19" RACK
FM RADIO	+48V PHANTOM	MATRIX	EQUALIZER	[Speaker icon]		

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439162009