



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

### CSL 312

#### Diffusore 100V - 3/6/12W

Piccolo diffusore da incasso per la riproduzione di audio in ottima qualità. Monta un sofisticato woofer da 3" con un trasformatore per il funzionamento a 100V. Applicabile facilmente a controsoffitti con un foro di soli 9cm. E' possibile selezionare una potenza max di 3,6 o 12W.



Potenza max (W)	12
Diametro foro x incasso	9 cm
Dimensione Woofer	3" (7,5cm)
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Risposta in frequenza	90Hz - 16 KHz
Sensibilità	91db
Tipo di diffusore	Passivo
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati	100V
Potenza RMS (W)	1,5/ 3 /6W
Colore	Bianco
Peso (Kg)	0,566
Dimensioni Prodotto	100 x 100 x 80 mm
Note	Foro incasso: 9 cm

100 VOLT ABS

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439203122