



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

SET 5002

Doppio radiomicrofono palmare UHF

Base ricevente con doppio microfono palmare operanti in banda UHF con un raggio operativo di circa 50mt. La base ricevente è alimentabile tramite normale cavo micro USB (alimentatore in dotazione) mentre i microfoni necessitano di batterie 1,5V di tipo stilo.

La base può essere collegata tramite connettore 6,3mm (cavo incluso) ad un comune mixer o amplificatore. I volumi dei due microfoni sono regolabili separatamente. Un led indica lo stato di carica delle batterie.

Disponibili 5 diverse coppie di frequenze:

679.100/663.100
682.300/666.100
685.200/669.100
688.300/672.100
690.800/675.200



Valigia di trasporto	Non prevista
Risposta in frequenza	30 Hz - 20 KHz
Dimensione base ricevente	210 x 37 x 155 mm
Raggio di azione	circa 50mt
Frequenza operativa	UHF
Circuito diversity	No
Display	No
Connettori in uscita	Jack 6,3mm
Autonomia operativa	circa 8 ore
Colore	Nero
Peso (Kg)	1,2
Dimensioni Prodotto	210 x 37 x 155 mm
Alimentazione	Tramite porta USB

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439050023