



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

### PAA 1000MZ

#### Amplificatore 1000W 6 zone

Amplificatore PA completo ed efficiente. Dispone di 1000W suddivisi su 6 zone ognuna con controllo di volume indipendente. E' possibile collegare fino a 6 ingressi di segnale (1 mic + 3 line/mic + 2 line). Tre dei quattro ingressi microfonici supportano l'alimentazione phantom..

Sul pannello frontale tutti i comandi di volume sono suddivisi in modo intelligente ed immediato nell'utilizzo. Un sofisticato modulo multimediale consente di leggere brani Mp3 (tramite USB e SD), di riprodurre radio e di gestire connessioni bluetooth.

Pin di accoppiamento: 1234



Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
Ingombro a rack	2U
N. ingressi line	6 (1 mic + 3 line/mic + 2 line)
Ingressi microfonici	4 (3 XLR con phantom + 1 jack 6,3mm)
Funzioni incluse	Include radio FM
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
Potenza max a 8 Ohms	1000W
Risposta in frequenza	80Hz - 16KHz
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	500
Multizona	6 zone
Lettore Mp3	Si
Matrice	No
Potenza max (W)	1000
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso (Kg)	11
Dimensioni Prodotto	484 x 88 x 405 mm
Alimentazione	220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439881009