



### SPK SEL10

#### Selettore speaker 10 zone 100V

Un selettore speaker da 10 zone usato in ambito PA system per dividere la potenza di un amplificatore in 10 zone attivabili o disattivabili separatamente. La potenza massima supportata per ogni zona è di 150W con una capacità totale di 1500W. E' installabile a rack 19" con ingombro 2U. Gestisce segnali 70V o 100V.

Accetta ingressi da 2 distinti amplificatori: uno per la normale filodiffusione e il secondo (se necessario) per segnali di allarme che verranno attivato dalla presa "ALARM" anche in singole zone (previo corretto cablaggio del connettore ALARM).

Connettori in ingresso	morsetti
Impedenze supportate	No
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Potenza Max	1500W (150W x 10zone)
Materiale di costruzione	Metallo
Colore	Nero
Peso (Kg)	4,2
Dimensioni Prodotto	484 x 350 x 88 mm
Alimentazione	AC 100 -220V DC 24V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439370107