



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

VOICE 2M

Doppio radiomicrofono karaoke

Straordinario kit composto da 2 microfoni e da una piccola ricevente. Tutto alimentato da batteria ricaricabile al litio tramite presa USB (cavi inclusi).

E' sufficiente collegare la ricevente dotata di presa Jack 6,3 mm alla presa microfonica di un mixer, diffusore amplificato, impianto hifi etc per essere pronti a riprodurre a distanza la propria voce. Il microfono si connette istantaneamente e, in caso di interferenze, basterà premere un tasto sul microfono per cambiare canale.

Sempre dal microfono è possibile regolare il volume, il livello dell'effetto e visionare da un chiaro display, sia la frequenza che il livello di carica della batteria. Ma non è tutto: entrambi i microfoni potranno essere collegati a due smartphone tramite bluetooth per trasmettere, oltre alla voce, qualsiasi brano musicale. Il Karaoke non è mai stato così semplice. Spugne antisofoffio e anelli blocca microfono sono in dotazione.

Frequenza mic A: 679,10 - 694,10 Mhz
Frequenza mic B: 663,10 - 678,10 Mhz

Autonomia operativa	oltre 3 ore
Display	Si
Circuito diversity	No
Frequenza operativa	UHF
Raggio di azione	25 mt
Dimensione base ricevente	110 x 35 x 22 mm
Peso microfono palmare	120 gr
Risposta in frequenza	50 Hz - 18 KHz
Valigia di trasporto	Non prevista
Colore	Nero
Peso (Kg)	0,600
Dimensioni Prodotto	250 x 50 x 50 mm
Alimentazione	Batteria ricaricabile interna
Note	Batterie: 18650 3,7V



VIDEO

Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR è disponibile gratuitamente per tutti i tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439889890