



PALCO 16

Doppio radiomicrofono ad archetto

Composto da una piccola ricevente ricaricabile con batteria al litio, inseribile tramite Jack 6,3mm in una comune presa microfonica (Impianto HiFi, diffusore amplificato, mixer audio ...) e da 2 trasmettitori di tipo bodypack con microfono ad archetto.

Le trasmettitori possono cambiare frequenza tramite la semplice pressione di un tasto. Il loro display mostra, oltre alla frequenza impostata, anche il livello di carica della batteria. E' possibile utilizzare fino a 16 microfoni trasmettenti contemporaneamente, così da ottenere un'ottima soluzione a basso costo per piccoli teatri, scuole o aziende nelle cui presentazioni devono parlare diversi relatori.


Cavo Tipo C incluso per la ricarica della ricevente.

I pesi dei trasmettitori e della ricevente sono rispettivamente: 78 gr e 75 gr.

Freq. microfono A: 630,10 - 645,10 Mhz

Freq. microfono B: 650,10 - 665,10 Mhz

Autonomia operativa	oltre 3 ore
Display	Si
Circuito diversity	No
Frequenza operativa	UHF
Raggio di azione	25 mt
Dimensione base ricevente	110 x 30 x 25 mm
Peso Archetto	25 gr
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Valigia di trasporto	Non prevista
Colore	Nero
Peso (Kg)	0,400
Dimensioni Prodotto	64 x 85 x 20 mm
Alimentazione	Batteria ricaricabile interna
Note	Batterie: 18650 - 3,7V - 1200mAh



VIDEO

Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR ? disponibile gratuitamente per tutti i tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439120160