



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

### PAA 60M2Z

#### Amplificatore 60W a 2 zone

Amplificatore PA in grado di operare a 70/100V o a impedenza. I segnali a 100V possono essere gestiti anche tramite le 2 zone di cui è dotato. Si possono collegare fino a 3 microfoni e 4 segnali di linea, ognuno con comando di volume indipendente. Al microfono 1 è applicabile l'alimentazione phantom e la funzione priority. Possiede morsetti per una cassa monitor e prese per alimentazione 24V. Il modulo multimediale riproduce brani MP3 da microSD, USB, bluetooth. Dispone anche di radio FM. La potenza massima è di 60W.



Compatibile formato Mp3	Sì, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti + RCA
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Funzioni incluse	Include radio FM
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Gestione zone	E' in grado di gestire 2 zone
Potenza max a 8 Ohms	60W
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic > 72dB
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 KHz (+/-3dB)
Funzione Voice priority	Sì, solo su MIC 1
VU METERS	Sì
Funzione phantom	Sì
Potenza RMS (W)	30W
Multizona	2 zone
Lettore Mp3	Sì
Funzione Tel paging	Sì
Matrice	No
Potenza max (W)	60
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Sì
Colore	Nero
Peso (Kg)	3,7
Dimensioni Prodotto	320 x 210 x 90 mm

Alimentazione AC 100 -220V DC 24V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439250607