



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

PAA 120M2Z

Amplificatore 120W a 2 zone

Amplificatore PA in grado di operare a 70/100V o a impedenza. I segnali a 100V possono essere gestiti anche tramite le 2 zone di cui è dotato. Si possono collegare fino a 3 microfoni e 4 segnali di linea, ognuno con comando di volume indipendente. Al microfono 1 è applicabile l'alimentazione phantom e la funzione priority. Possiede morsetti per una cassa monitor e prese per alimentazione 24V. Il modulo multimediale riproduce brani MP3 da microSD, USB, bluetooth. Dispone anche di radio FM. La potenza massima è di 120W.



Compatibile formato Mp3	Sì, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti + RCA
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Funzioni incluse	Include radio FM
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Gestione zone	E' in grado di gestire 2 zone
Potenza max a 8 Ohms	120W
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic > 72dB
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 KHz (+/-3dB)
Funzione Voice priority	Sì, solo su MIC 1
VU METERS	Sì
Funzione phantom	Sì
Potenza RMS (W)	60
Multizona	2 zone
Lettore Mp3	Sì
Funzione Tel paging	Sì
Matrice	No
Potenza max (W)	120
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Sì
Colore	Nero
Peso (Kg)	4,2
Dimensioni Prodotto	320 x 210 x 90 mm

Alimentazione AC 220V - DC 24V

La Karma Italiana srl si è impegnata affinché le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il più preciso possibile. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunità Economica Europea.

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439241209