



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

PAA 2480

Amplificatore 960W a 2 zone DAB

Amplificatore PA professionale con gestione di segnali a 100V ma anche a 8 -16Ohm. Dispone di 2 zone a matrice sui quali gestire 4 segnali di linea e 3 microfoni. Il modulo multimediale permette di riprodurre MP3 tramite USB, TF card o connessione bluetooth e incorpora un sofisticato ricevitore radio FM e DAB+ di ultima generazione. Gestisce un segnale d'allarme, effetto sirena e mute. Ogni ingresso è regolabile in tonalità alte e basse in modo indipendente. La potenza massima è di 480W per zona.

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Compatibile formato Mp3 | Si, legge brani Mp3 |
| Connettori in ingresso | XLR + RCA |
| Connettori in uscita | Morsetti |
| N. ingressi line | 4 |
| Ingressi microfonici | 3 |
| Funzioni incluse | Include lettore USB con display |
| Impedenze supportate | 8-16 Ohm |
| Sirena e fischiello | Funzione sirena |
| Tensione costante | Supporta 100V |
| Gestione zone | E' in grado di gestire 2 zone |
| Potenza max a 8 Ohms | 960 W |
| Rapporto S/N | Line >85dB, Mic > 72dB |
| Risposta in frequenza | 60 Hz - 15 Khz (+/-3dB) |
| Funzione Voice priority | No |
| Funzione phantom | Si |
| Potenza RMS (W) | 960 |
| Multizona | 2 zone |
| Lettore Mp3 | Si |
| Funzione Tel paging | No |
| Matrice | Si |
| Potenza max (W) | 960 |
| Bluetooth | Si |
| Colore | Nero |
| Peso (Kg) | 9,6 |
| Dimensioni Prodotto | 484 x 405 x 88 mm |
| Alimentazione | 110V - 220V |



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439024802