



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

BMS3000

Amplificatore 2 x 1500W

Amplificatore di potenza stereo in grado di generare una potenza massima di 1500W per canale. Inseribile in rack standard 19" con ingombro 2U. Dispone di ingressi di tipo RCA e Jack 6,3mm, mentre le uscite per i canali destro e sinistro sono di tipo SPEAKON o tramite normali morsetti.

Dispone di protezione elettronica da sovraccarichi e di volumi frontali indipendenti per i 2 canali.



Potenza max 4 Ohms	2 x 1900W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 1500W
Protezione	Possiede circuito di protezione da sovraccarichi
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Speakon + morsetti
Ingombro a rack	2U
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Display	No
Risposta in frequenza	10Hz - 20 KHz
VU METERS	Si
Potenza RMS (W)	2 x 600W
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	2 x 1500W
Modalità Bridge	No
Bluetooth	No
Radio	No
Telecomando	Non disponibile
Colore	Nero
Peso (Kg)	10
Dimensioni Prodotto	489 x 250 x 89 mm
Alimentazione	220V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



3666630003339