



SET 8302

Doppio radiomicrofono palmare UHF

Radiomicrofono compatto ed efficiente comprensivo di doppio trasmettitore palmare. Dispone di 48 canali per poter operare in ogni condizione. La portata è di circa 50mt con ottima resa acustica sia sul parlato che nel canto. La base ricevente possiede 2 prese di tipo XLR indipendenti per ogni canale e una presa mixata di tipo 6,3mm.

E' alimentabile da una normale presa USB e presenta ampio display che mostra tutte le principali informazioni.

Il sistema easy change consente di cambiare canale con la semplice pressione di un tasto del microfono. I microfoni sono alimentati da 2 batterie stilo (non incluse).

Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Frequenza operativa	UHF
Display	Si
Raggio di azione	50mt
Dimensione base ricevente	210 x 40 x 180 mm
Peso microfono palmare	0,174 Kg
Risposta in frequenza	30Hz - 20KHz
Sensibilità	- 96dbm
Valigia di trasporto	In dotazione
Colore	Nero
Peso (Kg)	0,388
Alimentazione	5V DC tramite alimentatore
Note	Frequenza A: da 679.100 MHz a 693.400 MHz Frequenza B: da 663.100 MHz a 677.400 MHz



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439283025