



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

### SET 8302LAV

#### Doppio radiomicrofono UHF ad archetto

Radiomicrofono compatto ed efficiente comprensivo di doppio trasmettitore da cintura con microfono ad archetto. Dispone di 48 canali per poter operare in ogni condizione. La portata è di circa 50mt con ottima resa acustica sia sul parlato che nel canto. La base ricevente possiede 2 prese di tipo XLR indipendenti per ogni canale e una presa mixata di tipo 6,3mm.

E' alimentabile da una normale presa USB e presenta ampio display che mostra tutte le principali informazioni.

Il sistema easy change consente di cambiare canale con la semplice pressione di un tasto del microfono. I microfoni sono alimentati da 2 batterie stilo (non incluse).

Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Frequenza operativa	UHF
Display	Si
Raggio di azione	50mt
Dimensione base ricevente	210 x 40 x 180 mm
Peso Archetto	0,070 Kg
Risposta in frequenza	30Hz - 20KHz
Sensibilità	-96dbm
Valigia di trasporto	In dotazione
Colore	Nero
Peso (Kg)	0,388
Alimentazione	5V DC tramite alimentatore
Note	Frequenza A: da 679.100 MHz a 693.400 MHz Frequenza B: da 663.100 MHz a 677.400 MHz



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -  
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439383022