



### SET 8302PL

#### Doppio radiomicrofono UHF palmare - archetto

Radiomicrofono compatto ed efficiente comprensivo di doppio radiomicrofono: uno palmare e l'altro da cintura con microfono ad archetto. Dispone di 48 canali per poter operare in ogni condizione. La portata è di circa 50mt con ottima resa acustica sia sul parlato che nel canto. La base ricevente possiede 2 prese di tipo XLR indipendenti per ogni canale e una presa mixata di tipo 6,3mm.

E' alimentabile da una normale presa USB e presenta ampio display che mostra tutte le principali informazioni.

Il sistema easy change consente di cambiare canale con la semplice pressione di un tasto del microfono. I microfoni sono alimentati da 2 batterie stilo (non incluse).

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Connettori in uscita      | XLR + Jack 6,3mm   |
| Frequenza operativa       | UHF  |
| Display                   | Si   |
| Raggio di azione          | 50mt   |
| Dimensione base ricevente | 210 x 40 x 180 mm  |
| Peso Archetto             | 0,070 Kg   |
| Peso microfono palmare    | 0,174 Kg   |
| Valigia di trasporto      | In dotazione   |
| Colore                    | Nero   |
| Peso (Kg)                 | 0,388  |
| Alimentazione             | 5V DC tramite alimentatore   |
| Note                      | Frequenza A: da 679.100 MHz a 693.400 MHz<br>Frequenza B: da 663.100 MHz a 677.400 MHz |



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

**Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:**

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439483029