



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

GM 973

Microfono Gooseneck di ricambio DMC 973

Microfono a condensatore lungo 57cm e adatto al posizionamento su leggio in chiese o sale conferenza. Dispone di connettore XLR a 3pin e di ghiera luminosa che indica lo stato di alimentazione. La capsula è di tipo a condensatore e richiede alimentazione phantom +48V.

Può essere utilizzato come ricambio per DMC 973.

Direttività	Non specificato
Nota Ding-dong	No
Alimentabile da phantom	Sì, tramite phantom esterno o mixer, amplificatore etc con phantom incorporato
Tasto di annuncio	No
Batterie utilizzate	2 x AAA
Tipo di capsula	A condensatore
Risposta in frequenza	100-16000 Hz
Sensibilità	10mV/pa -47+/- 2dB
Materiale di costruzione	Metallo
Lunghezza microfono	57 cm
Connettori in uscita	XLR
Ghiera luminosa	Sì, dispone di ghiera che si illumina quando il microfono è attivo
Colore	Nero
Peso (Kg)	1



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439009748