



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

CM 800

Microfono per annunci

Espressamente studiato per l'utilizzo con amplificatori PA, monta una capsula particolarmente sensibile e poco soggetta a fenomeni di feedback. Un segnale musicale a 4 note indica l'inizio e la fine dell'annuncio. Può essere collegato ad impianti di broadcasting grazie al connettore 6,3mm bilanciato di cui è dotato. Il corpo dell'apparecchio è realizzato interamente in alluminio. Utilizzabile in ristoranti, aeroporti, scuole, supermercati, chiese etc..

Direttività	Cardioide
Nota Ding-dong	Si
Alimentabile da phantom	No
Tasto di annuncio	Si, annuncio con nota musicale
Tipo di capsula	A condensatore
Impedenza	680 Ohms
Risposta in frequenza	21-23000 Hz
Materiale di costruzione	Metallo
Connettori in uscita	Jack 6,3mm
Ghiera luminosa	Si, dispone di ghiera che si illumina quando il microfono è attivo
Note	Alimentatore 15V - 0,4A + Cavo Jack6,3mm da 50cm incluso
Peso (Kg)	1,45
Dimensioni Prodotto	131 x 390 x 160 mm
Colore	Bianco-Grigio
Alimentazione	15V DC tramite alimentatore



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439908003