



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024


PAA 30BT

Mini amplificatore ST 2x30W

Piccolissimo amplificatore destinato alla riproduzione di musica di sottofondo. E' collegabile a 2 diffusori 8 Ohm da 30W tramite semplici morsetti. Opera in un raggio di circa 10 metri tramite semplice collegamento bluetooth a smartphones o tablet. Si installa ovunque ed è semplicissimo da configurare. Ideale per i più svariati impieghi: dalle sale d'attesa, ai piccoli negozi o per usi domestici. Dispone di funzione TWS



Matrice	No
Potenza max (W)	60
Alimentazione DC	15V
Bluetooth	Ver. 5.0
Potenza RMS (W)	2 x 15W
Potenza max 4 Ohms	2 x 15W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 30W
Multizona	No
Impedenze supportate	8 Ohms
Funzione phantom	No
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	Bluetooth
Connettori in uscita	Morsetti
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Colore	Bianco
Peso (Kg)	0,06
Dimensioni Prodotto	85 x 45 x 23 mm
Alimentazione	15V DC tramite alimentatore
Note	ha TWS



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439230302