



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

### GM 302

#### Microfono a condensatore

Microfono munito di attacco XLR bilanciato. La parte superiore termina con una capsula da 250 Ohms di impedenza che richiede alimentazione di tipo Phantom 48V. Eccellente per la registrazione di voce, è munito di ghiera luminosa che ne indica il funzionamento.

Dotato di uno snodo e la lunghezza è di 43cm



Alimentabile da phantom	Si, tramite phantom esterno o mixer, amplificatore etc con phantom incorporato
Tasto di annuncio	No
Nota Ding-dong	No
Tipo di capsula	A condensatore
Impedenza	250 Ohms
Risposta in frequenza	40 - 15 KHz
Materiale di costruzione	Alluminio
Lunghezza microfono	43 cm
Connettori in ingresso	Nessuno
Connettori in uscita	XLR
Ghiera luminosa	Si, dispone di ghiera che si illumina quando il microfono è attivo
Note	Lunghezza snodo: 8cm
Peso (Kg)	0,2
Dimensioni Prodotto	21 x 21 x 450 mm
Colore	Nero



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439403027