



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

23 April 2024

SA 30

Amplificatore da 60W

Operante sia impedenze standard che a tensione costante. Presenta sul pannello frontale, i comandi per l'opportuna regolazione dei toni alti, medi e bassi oltre che i comandi di volume per 2 microfoni ed un segnale di linea. Al primo microfono è assegnabile la funzione "Voice priority" che attenua automaticamente i volumi per dare priorità ad annunci.

Matrice	No
Potenza max (W)	60
Potenza RMS (W)	30
Multizona	No
Potenza max a 8 Ohms	30 W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Funzione Voice priority	Sì, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
Funzione phantom	No
Lettore Mp3	No
Sirena e fischietto	No
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	2
Tensione costante	Supporta 100V
Rapporto S/N	75dB
Risposta in frequenza	50Hz - 20 KHz
Peso (Kg)	5
Dimensioni Prodotto	320 x 190 x 75 mm
Colore	Nero
Alimentazione	220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439000301