



SCHEMA TECNICA PRODOTTO

19 April 2024

BM 892

Diffusore amplificato 100W con 2 radiomicrofoni

Estremamente versatile incorpora in un'unico apparecchio: 1 amplificatore da 100W, 2 radiomicrofoni UHF PLL Diversity, 1 lettore DVD (in grado di leggere DVD-R, CD-R, CD-RW) ed 1 mixer in grado di miscelare altri 2 microfoni a filo ed un segnale di linea. Le batterie interne ricaricabili permettono di utilizzarlo anche in assenza di corrente elettrica. Possiede funzione "voice priority", telecomando (con sensore anche sul fronte) e sistema di trasporto trolley. Una presa USB permette la lettura di brani Mp3 direttamente da chiavette USB. Supporta i formati MP3/WMA/JPEG/MPFG. UHF 783,25 (red cup) 789,65 (blue cup) Mhz

Tipo Batteria	6V - 7Ah / Lead acid battery (3pcs)
Potenza max (W)	100
Radiomicrofono	Si
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Tweeter	a tromba
Dimensione Woofer	10" (25 cm)
Potenza massima	100 W
Potenza RMS (W)	50W
Lettore SD/MicroSD	No
Lettore DVD integrato	Si
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Lettore MP3	L'apparecchio include un lettore di chiavette USB per la riproduzione di brani Mp3
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Maniglie di trasporto	Si
Ruote	Dispone di ruote per il comodo trasporto
Materiale di costruzione	Plastica
Risposta in frequenza	18 Hz - 20 KHz
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	2
Colore	Nero
Peso (Kg)	15,1
Dimensioni Prodotto	350 x 530 x 355 mm
Alimentazione	anche a batterie
Note	Frequenza: 783,25 - 789,65



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439008925