



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

24 April 2024

SUB 3115A

Subwoofer attivo da 400W

Ottimo per l'impiego in abbinamento a diffusori acustici per frequenze medio alte. Il SUB 3115A grazie al cono da 15" e al potente amplificatore riesce a gestire una potenza massima di 400W. L'amplificatore presenta collegamenti bilanciati e sbilanciati per un segnale di linea. L'uscita, tramite prese XLR, dispone di comando volume indipendente. Non mancano regolatore di fase e di taglio frequenza.

Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
------------------------	------------------

Dimensione Woofer	15" (38cm)
-------------------	------------

Foro per satellite	Presente
--------------------	----------

N. ingressi line	2
------------------	---

Ingressi microfonici	0
----------------------	---

Potenza Max	400W
-------------	------

Regolazione toni	No
------------------	----

Risposta in frequenza	40Hz - 250 Hz
-----------------------	---------------

Tipo di diffusore	Subwoofer Amplificato
-------------------	-----------------------

Resa acustica	96 dB
---------------	-------

Potenza RMS (W)	200W
-----------------	------

Colore	Nero
--------	------

Peso (Kg)	38,8
-----------	------

Dimensioni Prodotto	500 x 440 x 620 mm
---------------------	--------------------

Alimentazione	110V - 220V
---------------	-------------



LEGNO

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439131159