



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

24 April 2024

AMP 600

Amplificatore stereo 2 x 600W

Potente ed affidabile, può essere installato in un rack standard 19. Il pannello posteriore riporta i connettori in ingresso ed uscita ma anche i selettori limiter, ground e di modalità che vanno settati in fase di installazione. E' adatto a pilotare 2 o 4 diffusori passivi anche di elevata potenza. Realizzato interamente in metallo, è il fulcro di qualsiasi impianto audio.

Potenza max 4 Ohms	2 x 1200W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 600W
Potenza massima in modalità bridge	1200W
Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Speakon + morsetti
Ingombro a rack	2U
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Display	No
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
VU METERS	No
Potenza RMS (W)	2 x 300W
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	2 x 400W
Modalità Bridge	Si
Colore	Nero e grigio
Peso (Kg)	10,5
Dimensioni Prodotto	482 x 320 x 88 mm
Alimentazione	220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439206000