



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

25 April 2024

TWR 120

Tower speaker da 120W

Si tratta di un diffusore amplificato con 4 speakers da 77 mm di alta qualità e un amplificatore interno in grado di fornire una potenza massima di ben 120W. La parte frontale, oltre alla griglia protettiva, presenta un display per il monitoraggio delle principali funzioni, gestibili anche dai tasti superiori. Incorpora un modulo bluetooth e lettore di brani MP3/WAV attraverso periferiche USB o schede SD. Una ulteriore presa AUX consente di collegare qualsiasi altro apparecchio.

Materiale di costruzione	Legno
Risposta in frequenza	110 Hz - 18 KHz
Potenza RMS (W)	60W
Lettore SD/MicroSD	Sì
Potenza massima	120 W
Bluetooth	Sì
Radio	No
Tipo di amplificatore	Digitale
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Rapporto S/N	>75dB
Impedenza	8 Ohms
Dimensione Woofer	3" (7,5cm)
Tipo di diffusore	Amplificato
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Ingressi microfonici	0
N. ingressi line	1
Tipo Batteria	Nessuna batteria
Potenza max (W)	120
Radiomicrofono	No
Peso (Kg)	4,6
Dimensioni Prodotto	122 x 190 x 910 mm
Alimentazione	220V
Note	Aux cable + alimentatore inclusi
Colore	Rosso



SD

USB



MP3
PLAYER



LEGNO

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439801205