



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

24 April 2024

### PAA 120TU

#### Amplificatore PA 120W

Semplice e versatile amplificatore con gestione connessioni sia a impedenza che tensione costante. Incorpora un lettore Mp3 ed è in grado di gestire fino a 4 segnali in ingresso suddivisi su 3 canali. Include un'alimentatore phanto +48V per microfoni a condensatore. Non mancano i regolatori per toni alti e bassi.

Matrice	No
Potenza max (W)	120
Potenza RMS (W)	60
Potenza max a 8 Ohms	120W
Impedenze supportate	4 - 8 Ohms
Funzione Voice priority	Sì, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
Compatibile formato Mp3	Sì, legge brani Mp3
Lettore Mp3	Sì
Funzioni incluse	Include lettore SD e USB
Sirena e fischietto	No
Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	3
Ingressi microfonici	2
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Colore	Nero
Peso (Kg)	4,3
Dimensioni Prodotto	210 x 230 x 88,8 mm
Alimentazione	AC 220V - DC 24V



SD

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439901202