



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

20 April 2024

PAA 180TMZB

Amplificatore PA 180W - 5 zone

Amplificatore PA applicabile a rack standard 19" con ingombro 2U. Il finale eroga una potenza massima di 180W disponibili sia su uscita 4-16 Ohm, sia in tensione costante 70-100V suddivisi in 5 zone ognuno con volume indipendente.

2 ingressi ausiliari e 3 microfonici sono in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze. Modulo Mp3 tramite USB e ricevente bluetooth rendono versatile questo amplificatore.

L'ingresso MIC 1 è dedicato solo a microfoni a condensatore con alimentazione esterna (batteria o alimentatore). Non è compatibile con normali microfoni dinamici.

Matrice	No
Potenza max (W)	180
Bluetooth	Si
Potenza RMS (W)	90
Multizona	5 zone
Potenza max a 8 Ohms	180W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 5 zone ognuna con volume indipendente
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	Si
Funzione phantom	No
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	2
Ingressi microfonic	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Colore	Nero
Peso (Kg)	8,1
Dimensioni Prodotto	482 x 100 x 350 mm
Alimentazione	220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439901806