



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

19 April 2024

PAA 110TMZB

Amplificatore PA 110W - 3 zone

Amplificatore in grado di operare sia ad impedenza (4-16 Ohm) sia a tensione costante 100V.

La potenza totale è di 110W sfruttabile a piacimento sulle 3 zone o disponibile nell'uscita 8-16 Ohm. Le zone dispongono di volume autonomo. Sono presenti 2 ingressi microfonici (di cui il primo con funzione priority), 1 ingresso e 1 uscita di linea. Un lettore MP3 integrato riproduce brani da chiavette USB e dispone di volume indipendente. Completo di modulo Bluetooth

Matrice	No
Potenza max (W)	110
Bluetooth	Si
Potenza RMS (W)	55
Multizona	3 zone
Potenza max a 8 Ohms	110W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 3 zone ognuna con volume indipendente
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	No
Funzione phantom	No
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Lettore Mp3	Si
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	2
Tensione costante	Supporta 100V
Rapporto S/N	>66db
Risposta in frequenza	70 Hz - 18 KHz
Colore	Nero
Peso (Kg)	5,8
Dimensioni Prodotto	400 x 75 x 270 mm
Alimentazione	220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439601102

La Karma Italiana srl si è impegnata affinché le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il più preciso possibile. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunità Economica Europea.