SCHEDA TECNICA PRODOTTO

18 April 2024

ULTIMAT XS08

Diffusore amplificato 300W

Il diffusore ideale per qualsiasi abitazione. Dal design innovativo ha la possibilità gestire 1 microfono, 1 strumento musicale, riprodurre brani MP3 sia da USB / SD, sia da smartphone tramite connessione bluetooth. Dispone di radio FM, funzione eco (per un perfetto Karaoke). E' possibile equalizzare l'audio e inserire la funzione SUPER BASS tramite la semplice pressione di un tasto.

Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Potenza RMS (W)	30W
Lettore SD/MicroSD	Si
Ingressi per strumenti musicali	1
Potenza massima	300 W
Bluetooth	Si
Radio	Si, FM
Potenza PMPO	300W
Maniglie di trasporto	No
Dimensione Woofer	8" (20cm)
Dimensione Tweeter	2"
Tipo di diffusore	Amplificato
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Ingressi microfonici	1
N. ingressi line	0
Tipo Batteria	3,7V - 2200mAh / Li-Ion battery
Potenza max (W)	300
Radiomicrofono	No
Colore	Nero
Peso (Kg)	6,5
Dimensioni Prodotto	262 x 568 x 260 mm

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

3701123909696

La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.