



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

### DMC 973

#### Microfono da tavolo doppio snodo

Microfono da tavolo a condensatore adatto ai più svariati impieghi, dalla chiesa alla sala conferenza. Dispone di doppio snodo con un interruttore meccanico sulla base e cavo da 8mt con connettore XLR/xlr. Può essere alimentato sia da batterie che da alimentatore Phantom.

Microfono lungo 57cm

Presente anche un cavo Jack 6,3mm /XLR F

Direttività	Non specificato
Nota Ding-dong	No
Alimentabile da phantom	Sì, tramite phantom esterno o mixer, amplificatore etc con phantom incorporato
Tasto di annuncio	No
Tipo di capsula	A condensatore
Batterie utilizzate	2 x AAA
Risposta in frequenza	100-16000 Hz
Sensibilità	10mV/pa -47+/- 2dB
Materiale di costruzione	Metallo
Lunghezza microfono	57 cm
Lunghezza cavo	8 mt
Connettori in uscita	XLR
Ghiera luminosa	Sì, dispone di ghiera che si illumina quando il microfono è attivo
Colore	Nero
Peso (Kg)	0,450
Dimensioni Prodotto	115 x 140 x 35 mm



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439009731