



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

### SUB 3115A

#### Subwoofer attivo da 400W

Ottimo per l'impiego in abbinamento a diffusori acustici per frequenze medio alte. Il SUB 3115A grazie al cono da 15" e al potente amplificatore riesce a gestire una potenza massima di 400W. L'amplificatore presenta collegamenti bilanciati e sbilanciati per un segnale di linea. L'uscita, tramite prese XLR, dispone di comando volume indipendente. Non mancano regolatore di fase e di taglio frequenza.

**Connettori in ingresso** XLR + Jack 6,3mm

**Dimensione Woofer** 15" (38cm)

**Foro per satellite** Presente

**N. ingressi line** 2

**Ingressi microfonici** 0

**Potenza Max** 400W

**Regolazione toni** No

**Risposta in frequenza** 40Hz - 250 Hz

**Tipo di diffusore** Subwoofer Amplificato

**Resa acustica** 96 dB

**Potenza RMS (W)** 200W

**Colore** Nero

**Peso (Kg)** 38,8

**Dimensioni Prodotto** 500 x 440 x 620 mm

**Alimentazione** 110V - 220V



LEGNO

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

**Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:**

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439131159