

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **BX 7415A**

Box amplificato 450W



























Diffusore amplificato in classe AB con una potenza massima di 450W e doppio circuito di amplificazione per amplificare un box passivo alla stessa potenza. Dispone infatti di presa speakon OUT. E' dotato di un sofisticato modulo MP3 con possibilità di riprodurre brani anche via bluetooth, oltre che da schede SD o chiavette USB. E' comandabile a distanza grazie al pratico telecomando. L'equalizzatore a 5 bande consente di settare correttamente ogni tipo di suono. Tramite la funazione integrata TWS potrete riprodurre la musica da smartphone su 2 diffusori attivi della stessa serie contemporaneamente tramite bluetooth.

Tipo Batteria	Nessuna batteria
Funzione TWS	Si
Potenza max (W)	450
Radiomicrofono	No
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	15" (38cm)
Tipo di amplificatore	Analogico
Magnete	50 Oz
Potenza massima	450W
Bluetooth	Si
Radio	No
Potenza RMS (W)	220 W
Lettore SD/MicroSD	Si
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Maniglie di trasporto	Si
Ruote	Dispone di ruote per il comodo trasporto
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Risposta in frequenza	50 Hz - 20 KHz
N. ingressi line	1 (XLR / RCA/ jack 3,5 mm)
Ingressi microfonici	1
Funzione di registrazione	Si, registra direttamente su SD/USB
Colore	Nero
Peso (Kg)	15,2
Dimensioni Prodotto	440 x 680 x 350 mm
Alimentazione	110V - 220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.





