



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

### BM 661USB2

#### Processioniere con 2 UHF radiomicrofoni

Sistema di diffusione per gruppi itineranti, processioni o manifestazioni anche all'aperto. E' costituito da un amplificatore da 50 Watt, munito di batteria ricaricabile interna che le conferisce un'autonomia di circa 4 ore. La colonna può essere comunque alimentata anche tramite il trasformatore a 220V. Attacco 12V permette di collegarla alla presa accendisigari dell'automobile per un utilizzo immediato anche a batteria scarica. Monta due compatte trombe acustiche orientabili ed è dotata di cinghia per l'impiego durante il cammino. In dotazione vengono forniti due radiomicrofoni UHF a 16 canali che permettono di amplificare la propria voce liberi da cavi di collegamento. Possiede inoltre sia una presa per la connessione di 1 microfono a filo che un lettore MP3 in grado di riprodurre brani memorizzati su schede SD o chiavette USB. Un display LCD mostra costantemente il livello di carica della batteria e permette tramite 3 tasti di gestire i volumi degli apparecchi connessi oltre che la regolazione dei toni alti e bassi.

Un supporto a treppiede consente di posizionarla ovunque sia in fase di ricarica che per utilizzi non itineranti.




MP3  
PLAYER

USB

SD



Potenza Max	50W
Raggio di azione	50/100 mt
Autonomia operativa	4 ore circa
Banda di trasmissione	UHF
Display	Si
Materiale di costruzione	Alluminio
Alimentazione	anche a batterie
Colore	bianca
Dimensioni Prodotto	1250 x 65 x 45 mm
Peso (Kg)	4
Note	Freq mic1: 640- 655 Mhz - Freq mic2: 655 - 690 Mhz



#### VIDEO

Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR ? disponibile gratuitamente per tutti tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439206628