



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

PA 560

Amplificatore 30W USB/SD/BT

Piccolo amplificatore posizionabile a incasso completo di mascherina di fissaggio. E' possibile collegare 2 diffusori da 15W e una volta posizionato a parete avrete la possibilità di riprodurre brani MP3 da chiavette USB, schede micro SD ma anche tramite bluetooth.

L'amplificatore è in grado di gestire un segnale di linea.

E' dotato di telecomando ad infrarossi per il controllo a distanza.

Ottimo per negozi, abitazioni e qualsiasi ambiente che necessiti di un amplificatore discreto ed elegante.

Richiede scatola di plastica a muro mod. PA WALL BOX (fornita in dotazione).

PIN BLUETOOTH: "1234" OPPURE "0000"



Matrice	No
Potenza max (W)	30
Bluetooth	Si
Potenza RMS (W)	15
Multizona	No
Potenza max a 8 Ohms	30 W
Impedenze supportate	8 Ohms
Funzione Voice priority	No
Funzione phantom	No
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Lettore Mp3	Si
Connettori in ingresso	morsetti
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Ingressi microfonic	0
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Colore	Bianco
Peso (Kg)	0,14
Dimensioni Prodotto	85 x 85 x 50 mm
Alimentazione	220V
Note	PIN BLUETOOTH: "1234" OPPURE "0000"

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439015602