



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

ACR 627

Alimentatore univ. stabilizzato 18W 1500mA con USB

Alimentatore stabilizzato operante sia a 110V che a 220V. Le tensioni fornite in uscita sono impostabili su: 3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12V con potenza costante di 1500mA. Un led indica la corretta alimentazione. Nella confezione sono inclusi 6 adattatori.

Dotato di presa USB per l'alimentazione in contemporanea anche di smartphone o altri apparecchi dotati di tale presa.

Lunghezza cavo: 1,10 mt

Adattatori inclusi: 3*1,5 / 5*2,1 / 5,5*2,5 / 3,5*1,35 / 4*1,7 / 2,35*0,75



1500 mA 3V / 12V REGULATED USB

Tipo di utilizzo	220V (rete elettrica)
Tipo di alimentatore	Stabilizzato
Voltaggi supportati	3/4,5/5/6/7,5/9/12V
Alimentazione switching	Si applica il circuito protetto di 110/220V (conversione standard). Inoltre, si applica il circuito di protezione contro i sovraccarichi e il circuito di protezione contro i cortocircuiti.
Presa USB	1 porta USB 2.1A per la ricarica di smartphones etc.
Peso (Kg)	0,1
Dimensioni Prodotto	70 x 80 x 50 mm
Colore	Nero
Alimentazione	Adattatori inclusi: 6 connettori 3,5* 1,5mm / 5*2,10mm / 5,5*2,5mm / 3,5*1,35mm / 4*1,7mm / 2,35*0,75mm
Note	

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439006273