



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

### SET 8200

#### Radiomicrofono palmare UHF

Radiomicrofono palmare operante in banda UHF. Sia il microfono che la base ricevente sono provvisti di display per il controllo della frequenza operativa e del livello di carica della batteria.

La base ricevente è alimentata da una comune presa USB(cavo e alimentatore in dotazione). Grazie a questa peculiarità è collegabile a diffusori amplificati, a mixer, power bank, notebook o a qualsiasi apparecchio disponga di presa USB. Altra caratteristica esclusiva è di poter cambiare la frequenza operativa(16 canali disponibili) direttamente dal microfono senza doverlo fare sulla base. Le comode prese sia XLR che tramite Jack 6,3mm consentono il collegamento della ricevente nel modo più semplice e professionale.

Alimentazione microfono: 2xAA

Frequenza A: da 679.100 MHz a 694.100 MHz

Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Circuito diversity	No
Frequenza operativa	UHF
Autonomia operativa	>8 ore
Display	Si
Raggio di azione	25mt
Dimensione base ricevente	175 x 40 x 120 mm
Risposta in frequenza	30 Hz - 20 KHz
Sensibilità	-96dB
Valigia di trasporto	Non prevista
Colore	nero
Peso (Kg)	1,2
Dimensioni Prodotto	175 x 40 x 120 mm
Alimentazione	Tramite porta USB
Note	Range di frequenza: 679.100 - 694.100



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

**Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:**

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439082017