



SCHEDA TECNICA PRODOTTO


30 June 2024

CSL 308

Diffusore 12W griglia magnetica

Diffusore installabile in controsoffitti con sistema "easy fix" a 4 ganci. Ottime prestazioni nella riproduzione di musica. Dispone di trasformatore per il collegamento ad impianti 100V. La griglia, priva di bordatura, si attacca magneticamente al diffusore per la massima resa estetica.

La potenza massima è di 12W.



Potenza max (W)	12
Diametro foro x incasso	110 mm
Dimensione Woofer	4" (10cm)
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Risposta in frequenza	18Hz - 18KHz
Tipo di diffusore	Passivo
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati	100V
Potenza RMS (W)	6W
Colore	Bianco
Peso (Kg)	0,76
Dimensioni Prodotto	150 x 150 x 100 mm

100
VOLT

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439190248