



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

PA 20B

Amplificatore 12V - 20W con BT

Progettato espressamente per automezzi, è munito di due ingressi per microfoni, presa AUX, Bluetooth e una pratica presa USB per la ricarica dei propri devices. Consente la diffusione di voce anche con accompagnamento di sottofondi musicali.

Matrice	No
Potenza max (W)	20
Alimentazione DC	12V
Bluetooth	Si
Potenza RMS (W)	10
Multizona	No
Potenza max 4 Ohms	40 W
Potenza max a 8 Ohms	20 W
Impedenze supportate	4 - 8 Ohms
Funzione phantom	No
Lettore Mp3	No
Compatibile formato Mp3	No, non legge brani in formato Mp3
Sirena e fischiotto	No
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	2
Rapporto S/N	>70dB
Risposta in frequenza	100Hz - 18KHz(+/- 3dB)
Note	Bluetooth V. 4.0
Peso (Kg)	0,5
Dimensioni Prodotto	165 x 115 x 45 mm
Colore	Nero
Alimentazione	12V



VIDEO

Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR ? disponibile gratuitamente per tutti i tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439104511