

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


30 June 2024

MXM 08

Mixer microfónico 8 canali

Mixer audio compatto che dispone di 8 canali per la miscelazione contemporanea di 6 segnali anche bilanciati (linea o mic), 1 canale tramite RCA (linea) e 1 segnale digitale (lettore Mp3 o bluetooth). Possiede un equalizzatore grafico a 7 bande e effetto eco inseribile sui microfoni. I primi 6 canali possono gestire, tramite XLR anche microfoni a condensatore grazie all'alimentazione phantom. La presa USB permette il collegamento a PC per la gestione del mixer come fosse una scheda audio. E' alimentato da un trasformatore esterno incluso nella confezione.

Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Jack 6,3mm
N. ingressi line	8
Ingressi microfonic	6
Numero canali	8
Equalizzator grafico	Si
Funzione eco	Dispone di circuito per effetto eco
Effetti	Send / return per effetti esterni
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
VU METERS	Si
Preascolto	No
Risposta in frequenza	10 Hz - 60 KHz (+/-3dB)
Colore	Grigio e nero
Peso (Kg)	1,4
Dimensioni Prodotto	315 x 190 x 55 mm
Alimentazione	15V DC tramite alimentatore
Note	Bluetooth e Sound card mode



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439290085