



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

PAA 50T

Amplificatore 50W

Versatile amplificatore dalle dimensioni contenute (solo 32,5cm). E' alimentabile sia da corrente domestica 220V sia tramite batteria 12-24V. Ha la possibilità di gestire 2 microfoni, 1 segnale di linea e 1 segnale phono(per giradischi). E' possibile collegare diffusori a 4-8 Ohm o a 70/100V. Incorpora un lettore MP3, una ricevente bluetooth e un comodo ricevitore radio FM. Gli ingressi sono regolabili in volume separatamente. E' possibile modificare le tonalità alte e basse in uscita. Priority sul microfono principale. Telecomando incluso.

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	2
Impedenze supportate	4 - 8 Ohms
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Potenza max a 8 Ohms	50W
Risposta in frequenza	100Hz - 20 KHz
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	No
Funzione phantom	No
Potenza RMS (W)	30
Multizona	No
Lettore Mp3	Si
Matrice	No
Potenza max (W)	50
Alimentazione DC	12V - 24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso (Kg)	4,2
Dimensioni Prodotto	325 x 85 x 220 mm
Alimentazione	AC 220V, DC 12-24V
Note	Telecomando incluso



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439110505