



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024


PAA 240MZ

Amplificatore 240W - 6 zone

Amplificatore PA completo ed efficiente. Dispone di 240W suddivisi su 6 zone ognuna con controllo di volume indipendente. E' possibile collegare fino a 6 ingressi di segnale (1 mic + 3 line/mic + 2 line). Tre dei quattro ingressi microfonici supportano l'alimentazione phantom.

Sul pannello frontale tutti i comandi di volume sono suddivisi in modo intelligente ed immediato nell'utilizzo. Un sofisticato modulo multimediale consente di leggere brani Mp3, di riprodurre radio e di gestire connessioni bluetooth.

Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
Risposta in frequenza	80Hz - 16KHz
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	120
Multizona	6 zone
Lettore Mp3	Si
Matrice	No
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Sirena e fischietto	No
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Funzioni incluse	Include radio FM
Ingressi microfonici	4 (3 XLR con phantom + 1 jack 6,3mm)
N. ingressi line	6 (1 mic + 3 line/mic + 2 line)
Ingombro a rack	2U
Connettori in uscita	Morsetti
Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Potenza max (W)	240
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso (Kg)	9,5
Dimensioni Prodotto	484 x 88 x 405 mm
Alimentazione	220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439132408