



DMC 972

Microfono da tavolo

Microfono a condensatore progettato per l'utilizzo in scuole, hotel, sale conferenze etc. Si appoggia su tavoli ed è in grado di captare la voce anche a 50cm di distanza grazie alla capsula microfonica di tipo cardioide. L'alta qualità dei componenti utilizzati per la sua realizzazione garantisce un'ottima resa acustica. Una ghiera luminosa rossa indica l'attivazione del microfono.

E' in grado di operare connesso ad alimentatore phantom +48V ma anche semplicemente tramite 2 batterie AA 1,5V (durata circa 24h).

Adattatore XLR F a jack 6,3 incluso
Lunghezza asta microfonica 42cm
Lunghezza cavo 7,5mt XLR/XLR



Impedenza	200 ohm
Lunghezza cavo	xlr 7,5mt
Batterie utilizzate	2 x AA 1,5V
Risposta in frequenza	40hz-18Khz
Sensibilità	-40db+-2db
Materiale di costruzione	Plastica
Tipo di capsula	A condensatore
Direttività	Cardioide
Colore	nero
Peso (Kg)	0,65
Dimensioni Prodotto	110 x 55 x 145 mm
Alimentazione	Phantom o batteria

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439009724